

InterCom GSM



- bis zu 4 Wohnungseinheiten pro Modul
- 2 Relaisausgänge, ansteuerbar mittels DTMF-Töne
- bis zu 1000 Benutzer/Tel.nr können zusätzlich per Anruf die Türöffnungsfunktion aktivieren
- Überwachung von Netzversorgung und GSM Signal
- Programmierung per: PC oder Android



Beschreibung:

Mit dem InterCom GSM verwandeln Sie Ihre vorhandene Gegensprechanlage in eine Wireless Intercom. Ihre Besucher werden sofort mit ihrem Mobiltelefon oder Festnetzanschluss verbunden. Sie sind, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, immer erreichbar. Es können bis zu 4 Wohnungseinheiten pro Modul angeschlossen werden.

Per DTMF Töne von ihrem Mobiltelefon oder Festnetzanschluss haben Sie auch die Möglichkeit während dem Gespräch zwei Ausgänge zu aktivieren, z.B. Tor/Tür/Schranke öffnen.

Das InterCom GSM Modul kann zusätzlich auch als ein Funksystem für Tor/Tür/Schranke verwendet werden. Bis zu 1000 berechnete Telefonnummern können das Ausgangssignal aktivieren.

Die Berechtigung und Löschung der Telefonnummern erfolgt einfach per SMS oder Software. Das Modul speichert die letzten 16 000 Bewegungen, die per Software ausgewertet werden können.

Die empfangenen SMS Nachrichten (Guthaben, Ablauf der SIM-Karte usw.) der eingesetzten SIM-Karte können an eine bestimmte Telefonnummer weitergeleitet werden.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 9-20 VDC
- Standby-Stromaufnahme: 40 mA
- Maximale Stromaufnahme: 700 mA
- Relaisausgang: max. 20 V bei 500 mA
- GSM-Modul Typ: 900 SIMCOM
- GSM-Frequenzen: GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi-Band)
- SIM-Schnittstelle: Unterstützung für alle Dienste
- GSM-Antenne Typ: SMA-Stecker (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 78 x 51 x 20 mm
- Betriebstemperatur: -20°C - +50°C