



MultiOne GSM

- 1 x Eingang
- 1 x Ausgang, NO, NC
- Steuerung per Anruf
- bis zu 250 Benutzer
- Weiterleitung von SMS oder Sprachnachrichten
- Programmierung per: SMS oder DIP-Switch



Beschreibung:

Nach einem Anruf kontrolliert das GSM Modul MultiOne die Berechtigung der ankommenden Telefonnummer und aktiviert bei positiver Übereinstimmung den Ausgang, somit öffnet die Schranke, das Tor o.ä. Es entstehen für den Anrufer und für das Modul keine Verbindungskosten. Die Berechtigung und Löschung der Telefonnummern erfolgt einfach per SMS. Die berechtigten Telefonnummern werden auf der SIM-Karte gespeichert.

Der Eingang kann als Alarm- oder Statusmeldungen verwendet werden. Sobald der Eingang aktiviert wird sendet das Modul eine SMS oder eine Sprachnachricht an die gespeicherte Telefonnummer. Die empfangenen SMS Nachrichten (Guthaben, Ablauf der SIM-Karte usw.) der eingesetzten SIM-Karte können an eine bestimmte Telefonnummer weitergeleitet werden.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 10-35 VDC
- Standby-Stromaufnahme: 25 mA
- Maximale Stromaufnahme: 700 mA
- OC Relaisausgang: max. 230 VAC bei 5 A
- GSM-Modul Typ: 800 SIMCOM
- GSM-Frequenzen: GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi-Band)
- SIM-Schnittstelle: Unterstützung für alle Dienste
- GSM-Antenne Typ: SMA-Stecker (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 59 x 53 x 21 mm
- Betriebstemperatur: -20°C - +50°C



Zubehör: MultiBox