GSM NEON Funkhandsender



- 1 Haupttaste + 3 Zusatztasten
- 868 MHz Funkfrequenz
- Reichweite bis 250 m
- Batterie 1 × CR2032
- Rolling Code 104 Bit
- Betrieb -10 °C bis +55 °C
- Gewicht 20 g
- 66 × 37 × 18 mm

GSM NEON ist ein eleganter und moderner Funkhandsender, der mit seiner robusten Bauweise und seinen Funkparametern auch anspruchsvolle Kunden überzeugt. Die effektvoll beleuchtete Haupttaste vermittelt bei jedem Klick ein Gefühl von Hochwertigkeit.

Mit der Galactic-Funktion programmieren und konfigurieren Sie den Handsender außerhalb der Installation, kabellos und bequem vom Büro aus. Die Aktivierung übernimmt der Endbenutzer. Das spart Zeit und Geld.

Über vier Tasten steuern Sie Funkempfänger und weitere Geräte im 868-MHz-System. Die Funkübertragung nutzt eine Wechselcode-Verschlüsselung (Rolling Code) und Frequenzumtastung (FSK) für eine sichere Verbindung.

Das Ergebnis: Zufriedenheit bei jedem Klick, mit robuster Bauweise und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen.

- Kabellos programmierbar außerhalb der Installation (Galactic-Funktion)
- Programmieren der Sender vom Büro aus
- Aktivierung durch den Endbenutzer
- 1 Haupttaste mit effektvoller Beleuchtung und drei zusätzliche Tasten
- Funkübertragung auf 868 MHz mit Wechselcode-Verschlüsselung (Rolling Code) und Frequenzumtastung (FSK)
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat



Auf Kundenwunsch werden die Tasten beschriftet und fortlaufend nummeriert.

TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl	1 + 3	**Gehäuse**	Polycarbonat
Frequenz	868 MHz	**Betriebstemperatur**	-10 °C bis +55 °C
Funkmodulation	Frequenzumtastung (FSK)	**Gewicht**	20 g
Reichweite	max. 250 m	**Abmessungen**	66 × 37 × 18 mm
Strahlungsleistung	10 mW (effektiv)	**Batterie**	1 × CR2032
Kombinationen	$2{,}02824096 \times 10^{31}$	**Programmierung**	kabellos, außerhalb der Installation
Beleuchtung	Haupttaste effektvoll beleuchtet	**Aktivierung**	durch den Endbenutzer

ABMESSUNGEN



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.